

パナソニック Pleasure Σ 3

主な機能

- ・ 操作チャンネル数 1024チャンネル
- ・ 制御回路数 1024回路
- ・ パッチ場面数 4場面
- ・ キューの記憶容量 1000キュー
- ・ キュー再生方式 ムーブクロス再生

(フェードタイム・ディレイタイム・ウエイトタイムは0～999.9秒の範囲で設定)

- ・ パート記憶数 最大5パート
- ・ サブマスタの記憶容量 20シーン × 50ページ
- ・ エフェクトパターン数 100パターン(トータル1000ステップ)
- ・ エフェクトチャンネル数 1024チャンネル
- ・ エフェクト同時再生 最大5パターン
- ・ プリセットフェーダー数 120本 × 3段
- ・ 1段使用モード時 360本 × 1段
- ・ 出力信号 DMX512 × 2系統
- ・ 外部記憶 3.5インチFD(COMOS,JASCII対応)
- ・ 電源入力 AC100V ± 10% 50/60Hz
- ・ ネットワークPC 1台(Windows Xp)
- ・ 表示装置 TFTカラー液晶(15型)